

# 計画停電時の対応について

## <シャットダウン方法>

①NVRにログイン後のみシャットダウンが可能です。



パターン認証以外にユーザー名/パスワードでもログインが可能です。(パターンリセットボタン)

管理者ユーザー名	: admin(変更不可)
パスワード	: admin888888

②メインメニューの右上部の「ログアウト」アイコンをクリックします。プルダウンメニューの「シャットダウン」をクリックします。





③NVR背面に**電源スイッチ**が搭載されている機種は、シャットダウン後に電源スイッチを切り、電源ケーブルを抜いてください。電源スイッチ非搭載NVRは、シャットダウン後にそのまま電源ケーブルを抜いてください。

(電源スイッチ非搭載NVR)

・ RD-NF4104-4P-4K2

※電源ケーブルを抜く際は、本体背面箇所からでもコンセント箇所からでもどちらでも構いません。

本体への電源供給を完全に断つことが重要です。



## <起動方法>

電源ケーブルを接続し、電源スイッチを入れます。

しばらくするとログイン画面が表示されます。

電源スイッチ非搭載NVRは、電源ケーブルを接続すれば自動的に起動します。

## <PoEハブ、モニター、その他機器>

各機器のマニュアル通りにシャットダウンを行い、電源スイッチがある機器はスイッチを切り、電源ケーブルを抜いてください。PoE給電のカメラは、給電機器と同時にシャットダウンされます。

## **ポイント**

機器のシャットダウンを行わずに電源が落ちた場合、様々なトラブルの原因となる可能性があります。

- ・ HDD損傷
- ・ 電気系統の故障etc.